

Fiche produit

Fenix

Lampe Fenix C7

Notre reference: SC4204

Prix de vente (TTC): 99,00 CHF



Description:

La Fenix C7 est une lampe rechargeable haute performance pour la maintenance et les opérations industrielles. Elle est dotée d'un port de chargement USB Type-C avec la batterie Li-ion rechargeable de 5000 mAh incluse. Elle délivre une puissance jusqu'à 3000 lumens, tout en projetant son faisceau à une portée allant jusqu'à 470 mètres.

La base magnétique est parfaite pour une utilisation mains libres, pour fixer la lampe de poche sur une surface métallique à proximité.

La lampe de poche LED Fenix C7 est un excellent outil, très utile pour tous les types d'activités de plein air, ou dans le cadre du travail industriel. Son autonomie atteint 68 heures lorsqu'elle est utilisée en mode Eco.

- Batterie Incluse : batterie rechargeable Li-ion 21700
- Puissance maximale de 3000 lumens, portée maximale de 470 mètres.
- LED Luminus SST70 d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Inclus: une batterie Li-ion rechargeable de 5000 mAh.
- Marche/arrêt, sélection du mode avec l'interrupteur latéral.
- Rechargeable par USB Type-C, 3 heures pour une charge complète.
- Base magnétique pour une utilisation mains libres.
- Indicateur de niveau de batterie.
- Fabriqué en aluminium A6061-T6 durable.
- Finition anti-abrasive anodisée dure de type HAIII de qualité supérieure.
- Dimensions: 14,9cm X 4cm X 2,7cm
- Poids: 172 g (sans la batterie)

MODE D'EMPLOI

MARCHE/ARRET : Lampe éteinte, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 0.5 sec pour allumer la lampe en mode général.

- Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1.2 sec pour activer le mode flash.
- Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 0.5 sec pour éteindre la lampe.

COMMUTATION DES MODES :

Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1.2sec pour basculer entre le mode général et le mode flash.

SELECTION DU NIVEAU DE SORTIE :

En mode général, un simple clic sur l'interrupteur pour faire défiler les puissances dans l'ordre ECO->FAIBLE->MOYEN->FORT->TURBO

En mode flash, un simple clic sur l'interrupteur pour faire défiler les puissances dans l'ordre STROBE->SOS

CIRCUIT DE MEMOIRE INTELLIGENT :

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé en mode général. Lorsque l'on rallume la lampe, le dernier niveau de puissance utilisé est réactivé. Lorsque le mode flash est sélectionné, la lampe s'activera à chaque fois en STROBE.

VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE :

- **Verrouillage :** lampe éteinte, double cliquez sur l'interrupteur en moins de 0.5sec pour verrouiller la lampe FENIX C7, elle clignotera deux fois en puissance ECO pour indiquer qu'elle est verrouillée.
- **Déverrouillage :** lampe verrouillée, double cliquez sur l'interrupteur en moins de 0.5sec, la lampe sera déverrouillée et activée en puissance ECO.

En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur provoquera 2 clignotements d'une seconde à puissance ECO pour indiquer son verrouillage.

PARAMETRES TECHNIQUES :

ANSI/PLATO FL1 - C7

- MODE général Turbo Puissance 3000 Lumens Autonomie 1h Portée 470m Intensité 55200cd
- MODE Haut Puissance 1400 Lumens Autonomie 2h Portée 300m Intensité 22500cd
- MODE Moyen Puissance 400 Lumens Autonomie 7h Portée 160m Intensité 6400cd
- MODE Bas Puissance 100 Lumens Autonomie 29h Portée 80m Intensité 1600cd
- MODE Eco Puissance 30 Lumens Autonomie 68h Portée 45m Intensité 520cd
- MODE Flash Strobe Puissance 3000 Lumens
- MODE SOS Puissance 100 Lumens

Résistance aux chocs : 1m

Étanchéité : IP68

Remarque : selon la norme ANSI/PLATO FL1 les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par FENIX lors de ses tests en laboratoire en utilisant deux batteries Li-ion FENIX ARBL21 5000 à la température de 21+/-3°C et au taux d'humidité de 50%-80%. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilisée.

L'autonomie en mode Turbo est le temps cumulé de fonctionnement, y compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporé au design de la lampe.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES :

- Type : FENIX ARBL21 Series / Dimension : 21700 / Voltage : 3.6V/3.7V / Emploi : Recommandé
- Type : Batterie Li-ion / Dimension : 21700 / Voltage : 3.6V/3.7V / Emploi : Mise en garde

Les batteries Li-ion 21700 conçues pour un usage commercial sont puissantes et doivent être traitées avec prudence et manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE :

Dévissez le bouchon arrière et insérez la batterie avec le (+) dirigé vers la tête d'éclairage, puis revissez le bouchon arrière.

RECHARGEMENT :

Dévoilez le port de rechargement USB Type C et branchez la prise USB A du câble de rechargement dans une prise électrique puis connectez la prise USB Type C du câble à la lampe.

Lampe éteinte, le temps de rechargement normal est d'environ 3 heures de la batterie vide à la charge complète. Lors du rechargement, la lampe peut être normalement utilisée en mode ECO mais le temps de charge sera prolongé.

L'indicateur s'affichera en rouge pendant la charge et deviendra vert une fois la batterie complètement chargée.

Une fois la charge terminée, assurez-vous de refermer le capuchon du port USB pour maintenir la capacité anti-poussière et l'étanchéité.

L'entrée de charge est de 5V/2A, les adaptateurs et les batteries externes de cette spécification peuvent être utilisés pour recharger la lampe.

Rechargez une lampe frontale stockée tous les 4 mois pour maintenir les performances optimales de la batterie Li-ion.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lampe éteinte cliquez sur l'un ou l'autre des interrupteurs pour vérifier l'état de la batterie l'indication durera 3 secondes.

- Vert permanent : 100%-85% satisfaisant
- Vert clignotant : 85%-50% suffisant
- Rouge permanent : 50%-25% faible
- Rouge clignotant : 25%-1% critique

Remarque : cela ne fonctionne qu'avec une batterie FENIX ARBL21.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe FENIX FRONTALE C7 va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle utilise le mode Turbo durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60 °C cela permettra à l'utilisateur de resélectionner le mode de sortie souhaité.

INDICATION DE BASSE TENSION :

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau prééglé, la lampe est programmée pour rétrograder à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à ce que le niveau ECO soit atteint. Lorsque cela se produit au niveau ECO, l'un des indicateurs de niveau de batterie clignote 3 fois toutes les 5 minutes pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en temps opportun.

Remarque : cela ne fonctionne qu'avec une batterie FENIX ARB-L21.

CONTENU :

- Fenix Frontale C7
- batterie Li-ion ARBL21 5000
- Câble de rechargement de type USB-C
- dragonne
- joint torique de recharge
- manuel d'utilisation
- carte de garantie

AVERTISSEMENT

Cette lampe de poche FENIX C7 est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Evitez de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.

Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Faites attention à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.

N'éclairez pas un objet à très courte distance afin d'éviter de brûler l'objet ou de causer un danger en raison de la température.

La led de cette lampe n'est pas remplaçable donc toute la lampe doit être remplacée lorsque le LED atteint la fin de sa vie.

Si l'une des informations fournies dans ce manuel est modifiée, la nouvelle version du manuel prévaudra. Si votre manuel d'utilisation inclus est ancien, vous acceptez que nous ne vous envoyions pas un nouveau manuel.

Photos complémentaires:



**WIDE-RANGE ILLUMINATION
HIGH-EFFICIENCY INSPECTION**

Delivering a maximum output of 3000 lumens with a long-range beam distance of 470 meters, C2 will become your essential lighting tool for inspection and maintenance.

**3000 LUMENS
470 METERS**



**HANDS-FREE USE
WITH THE
MAGNETIC BASE**

The flashlight includes a built-in magnetic base which allows you to firmly attach the light to most metal surfaces, leaving both hands free for the task at hand.



**PROFESSIONAL
IP68 RATED PROTECTION**

2 meters submersible, fully protected against dust and foreign objects.



**68 HOURS RUNTIME
WITH ONLY 3 HOURS
OF CHARGING**

The battery recharges fully in 3 hours. Two months were simulated by means through its standby mode.

A USB Type-C charging port
Charges a standard smartphone in only 3 hours. C2 can be fully charged.

The included 5000 mAh Li-ion battery
provides ultra-long runtime for extended tasks.



**SAY NO TO
OVERHEATING**

Intelligent overheat protection system prevents excessive temperature, ensuring safe use by regulating air flow and extending the lifetime of the light.

**PATENT NUMBER:
ZL20122068413.9**
Chinese Utility Model Patent



**DOUBLE-CLICK LOCKOUT
ENSURES EASY CARRY IN
POCKET OR PACK**

Double click to lock/unlock the light keeps the light from being switched on accidentally and prevents overheating before use and personal safety hazards while in your pocket or pack.

Lock/Unlock: double click the switch.

General mode: press and hold the side switch for 0.5 seconds.
Flash mode: press and hold the side switch for 1.2 seconds.
Mode Switching: press and hold the side switch for 1.2 seconds.

