

Fiche produit

Fenix

Lampe Fenix rechargeable E09R

Notre reference: SC3779

Prix de vente (TTC): 49,00 CHF



Description:

Entièrement rechargeable via un port de charge USB Type-C intégré, la lampe de poche a une autonomie maximale de 70 heures.

Accédez à quatre niveaux de luminosité d'une simple pression sur l'interrupteur latéral, répondant à diverses exigences d'éclairage.

Avec le porte-clés inclus, cette petite lampe de poche est un choix parfait pour un transport quotidien.

Caractéristiques :

- LED Luminus SST20 avec une durée de vie de 50 000 heures.
- Batterie Li-polymère 800mAh intégrée.
- Port de charge USB Type-C.
- Interrupteur en métal pour marche/arrêt et sélection de mode.
- Burst instantané.
- Lentille à haute efficacité avec un revêtement réfléchissant total.
- Fabriqué en aluminium A6061-T6 durable.
- Finition anti-abrasive anodisée dure de type HAIII de qualité supérieure.
- Taille: 79 x 19.3 x 18.4 mm
- Poids: 45g
- Type de batterie: intégrée 800mAh Li-polymère

ANSI/NEMA FL1 - E09R

- MODE Burst : Puissance 600 Lumens / Portée 124m / Intensité 3970cd
- MODE Haut : Puissance 300 Lumens / Autonomie 1h 30min / Portée 91m / Intensité 2084cd
- MODE Moyen : Puissance 100 Lumens / Autonomie 4h / Portée 56m / Intensité 777cd
- MODE Bas : Puissance 25 Lumens / Autonomie 16h / Portée 28m / Intensité 192cd
- MODE Clair de lune : Puissance 3 Lumens / Autonomie 70h / Portée 9m / Intensité 20cd

Résistance aux chocs : 1m

Étanchéité : IP66

Remarque: Selon la norme ANSI / PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix grâce à ses tests en laboratoire utilisant la batterie

Li-polymère 800mAh intégrée à la température de $21\pm3^{\circ}\text{C}$ avec un taux d'humidité de 50% - 80%. Les performances de la lampe peuvent varier selon différents

environnements de travail.

* L'autonomie en sortie Fort est mesurée au total de la durée de fonctionnement y compris les durées à puissance réduite dues à la température et au système de protection

incorporé à la lampe.

Puissance maximale de 600 lumens; portée maximale du faisceau de 124 mètres.

- ⊗ LED Luminus SST20 avec une durée de vie de 50 000 heures.
- ⊗ Batterie Li-polymère 800 mAh intégrée.
- ⊗ Port de chargement USB Type-C caché.
- ⊗ Interrupteur en métal pour marche / arrêt et sélection des sorties.
- ⊗ Burst instantané.
- ⊗ Lentille haute efficacité avec un revêtement réfléchissant total.
- ⊗ Fabriqué en aluminium durable A6061-T6.
- ⊗ Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
- ⊗ Dimensions: 79 x 19.3 x 18.4 mm
- ⊗ Poids: 45 g

MODE D'EMPLOI

Marche / arrêt

Appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 0,5 seconde pour allumer / éteindre la lampe.

Sélection du niveau de sortie

Lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur latéral pour faire défiler les puissances dans l'ordre Moonlight→Faible→Moyen→Fort.

Burst instantané : Appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1,2 seconde pour entrer en Burst instantané, relâchez-le, la lampe reviendra en mode Moonlight.

Verrouillage / Déverrouillage

Verrouillage: lampe éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde pour verrouiller la lampe, la lumière clignotera deux fois en puissance Moonlight pour indiquer qu'elle est verrouillée.

Déverrouillage: lampe verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde, la lampe sera déverrouillée et activée en puissance Moonlight.

* En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur provoquera 2 clignotements d'une seconde à puissance Moonlight pour indiquer son verrouillage.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé excepté le Burst. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance utilisé est réactivé.

RECHARGEMENT

1. Desserrez d'abord le corps de la lampe pour révéler le port de chargement USB Type-C et branchez la prise USB A du câble de charge dans une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.
2. L'indicateur s'affichera en rouge pendant la charge, et deviendra vert lorsque la batterie sera complètement chargée.
3. Une fois la charge terminée, assurez-vous de serrer la tête de la lampe pour maintenir la capacité anti-poussière et l'étanchéité.

Remarques:

1. Rechargez la lampe en temps opportun lorsque la puissance de la batterie devient trop faible pour assurer le fonctionnement normal de la batterie.
2. Le temps de charge normal est d'environ 1 heure de la batterie vide et la charge complète.
3. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir des performances optimales de sa batterie.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle utilise le mode Fort durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, cela permettra à l'utilisateur de resélectionner le mode désiré.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- ⊗ Démontez la tête, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
- ⊗ Verrouillez la lampe pour éviter une activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
- ⊗ Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, il faudra le remplacer avec un modèle approuvé.

CONTENU

- Lampe torche Fenix E09R,
- câble de rechargement USB Type-C,
- anneau porte-clés,
- joint torique de remplacement,
- manuel d'utilisation,
- carte de garantie

AVERTISSEMENT

- ⊗ Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Évitez de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.
- ⊗ Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Faites attention à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.

- ⊗ N'éclairez pas un objet à très courte distance, afin d'éviter de brûler l'objet ou de causer un danger en raison de la température.
- ⊗ La LED de cette lampe n'est pas remplaçable; donc toute la lampe doit être remplacée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.
- ⊗ Si l'une des informations fournies dans ce manuel est modifiée, la nouvelle version du manuel prévaudra; si votre manuel d'utilisation inclus est ancien, vous acceptez que nous ne vous envoyions pas un nouveau manuel.

FAQ SUR LA LAMPE DE POCHE FENIX E09R

Q1. Quel est le positionnement produit de E09R ? Et qui sont les clients cibles ?

R : La lampe de poche Fenix E09R est une lampe de poche rechargeable à haut rendement dans une taille très compacte, elle peut émettre jusqu'à 600 lumens à partir de la batterie Li-polymère intégrée de 800 mAh et sa distance de faisceau atteint 124 mètres. Entièrement rechargeable via un port de charge USB Type-C intégré, la lampe de poche a une autonomie maximale de 70 heures. Accédez à quatre niveaux de luminosité d'une simple pression sur l'interrupteur latéral, répondant à diverses exigences d'éclairage. Avec le porte-clés inclus, cette petite lampe de poche est un choix parfait pour un transport quotidien.

Q2. Quelles sont les principales caractéristiques et avantages de l'E09R ?

A : 1) Puissance maximale de 600 lumens.

2) Interface de charge cachée.

3) Rafale instantanée.

4) Chargement USB Type-C.

Q3. Quel type de LED est utilisé dans E09R ? Et quels sont les angles de faisceau ?

R : DEL Luminus SST20.

Angles de faisceau : angle de faisceau de 13°, angle de diffusion de 81°.

Q4. E09R a-t-il une protection contre la surchauffe ?

R : Oui. La lumière accumulera beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée en mode Élevé pendant de longues périodes. Lorsque la lumière atteint une température de 60 °C ou plus, la lumière diminue automatiquement de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température descend en dessous de 60°C, il permettra alors à l'utilisateur de resélectionner le mode.

Q5. Quelle batterie le E09R prend-il en charge ?

A : La lumière est livrée avec une batterie Li-polymère 800mAh intégrée; il ne peut pas être remplacé.

Q6. Quelle est la température de couleur du E09R ?

R : 6200K.

Q7. Quel est le courant de veille de E09R ?

A : Moins de 20µA.



Q8. Remarque sur IP68

R : Les indices IP68 sont garantis UNIQUEMENT lorsque le port de charge est resserré.